

4 kanals radiomottaker med 2x T-4

RK-4K

Dette er mottakere som kan benyttes når fjernstyring er ønskelig. Mottakeren kan benyttes til en rekke formål som styring av alarm, garasjeport, lys osv. Systemet er meget enkelt å benytte. Innlesning av fjernkontroller gjøres meget enkelt ved å trykke på en programmeringsknapp, deretter trykke på en knapp på fjernkontrollen og til slutt trykke igjen på programmeringsknappen. Det er tre versjoner tilgjengelig - 1 kanal, 2 kanaler og 4 kanaler.



Tekniske spesifikasjoner

| Type | Data |
|----------------------------|-----------|
| Strømforsyning: | 24 VAC |
| Strømforsyning: | 12/24 VDC |
| Strømforbruk hvile 12 VDC: | 18 mA |
| Strømforbruk hvile 24 VDC: | 32 mA |
| Strømforbruk maks 12 VDC: | 58 mA |
| Strømforbruk maks 24 VDC: | 48 mA |

Distribueres i Norge av:

2 kanals radiomottaker med 2x T-2

| Type | Data |
|----------------|---------------------|
| Reléutgang: | 1 A / 24 V DC/AC |
| LV-utgang: | 50 mA / 24 V DC/AC |
| SS-utgang: | 500 mA / 24 V DC/AC |
| Frekvensbånd: | 433,05 ÷ 434,79 MHz |
| Luftfuktighet: | maks 93±3% |
| Størrelse: | 118 x 72 x 24 mm |
| Vekt: | 90 gram |

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no