

# Ei3016 - Optisk røykdetektor

## 230VAC røykdetektor Oppladbar back-up batteri

### Egenskaper

- ▶ Høyytelses optisk røykvarsler
- ▶ SmartLINK kompatibel
- ▶ AudioLINK data nedlasting
- ▶ Automatisk støvkompensering
- ▶ Kablet sammenkobling
- ▶ Trådløs sammenkobling med **Ei3000MRF** modul
- ▶ Enkel å bruke, stor kombinert test-/pauseknapp
- ▶ Minnefunksjon
- ▶ Rask installasjon, vris på sokkel
- ▶ Energieffektiv med lavt strømforbruk
- ▶ 5 års garanti

### Produktbeskrivelse

Ei3016 røykvarslerer er utstyrt med optisk sensor som benytter lysspredningsprinsippet for rask og sikker deteksjon av røykpartikler med lav energi. Er spesielt følsom for ulmebranner, og har integrert finmasket insektsnett og unik støvkompensasjon for å minske risikoen for falske alarmer.

Ei3016 drives av 230V vekselstrøm. I tilfelle strømbrudd vil det ladbare 10 år innebygde, sabotasjesikrede lithium batteriet gi opptil 3 måneder strømforsyning i en trådløs installasjon, eller opptil 6 måneder i kablet oppsett.

AudioLINK-funksjonen forenkler nedlasting av alarmparametere og status ved hjelp av en smart app

Enheter kan fungere som en frittstående alarm eller koblet sammen andre Ei-enheter kablet eller trådløst ved å bruke Ei3000MRF-modulen. Opptil 12 enheter kan kobles sammen.

Ei3016 sjekker selv sensor, batterispenning og elektronikk hvert 48 sekund. Enhver feiltilstand som blir registrert, vil bli varslet med en kombinasjon av gul LED-blink og lydssignaler.

Minnefunksjonen gjør det mulig å identifisere en alarm som tidligere har blitt aktivert, da den røde lysdioden vil fortsette å blinke 24 timer etter hendelsen, eller ved å trykke på testknappen.

Ei3016 som er montert med Ei3000MRF modul, kan kobles til SmartLINK Cloud Portal via installasjonen av Ei1000G Gateway som muliggjør live overvåking, detaljer om systeminstallasjoner og meldinger om alarmaktiviteter og systemhendelser via varsel, tekstmelding eller e-post.

Distribueres i Norge av:

**Noby a-s**



### Teknisk spesifisering

<b>Sensortype:</b>	Optisk
<b>Strømforsyning:</b>	230V AC, 50Hz
<b>Strømforbruk:</b>	0.25W (standby)
<b>Batteribackup:</b>	Oppladbar lithium batteri
<b>Kommunikasjon:</b>	Kablet (trådløs med Ei3000MRF modul)
<b>Lydstyrke:</b>	85 dB(A) - 3 meter
<b>Testknapp:</b>	Sjekker sensor, elektronikk og sirene
<b>Pausefunksjon:</b>	Setter alarm på vent i 10 minutter Feilsignal med lyvarsel i 12 timer
<b>Status sanntid:</b>	Med Ei3000MRF modul og Ei1000G-port

<b>Data nedlasting:</b>	AudioLINK App
<b>Indikatorer:</b>	<b>Grønn LED</b> - Strøm <b>Rød LED</b> - I alarm (i kombinasjon med sirene), satt på pause eller minne <b>Gul LED</b> - Feil
<b>Minnefunksjon:</b>	Logger siste alarmhendelse
<b>End of Life:</b>	Lyd- og visuell varsling når enhet må byttes (3 Gul LED-blink og 3 pip)
<b>Insektsnett:</b>	Finmasket
<b>Montering:</b>	Sokkel og skruer medfølger
<b>Temperaturområde:</b>	-10°C til 40°C <sup>1</sup>
<b>Fuktighetsområde:</b>	15 % til 95 % (relativ fuktighet) <sup>1</sup>
<b>Plastmateriale:</b>	UL94VO flammehemmende
<b>Dimensjoner:</b>	Produkt: 150mm x 55mm Pakning: 180mm x 155mm x 62mm
<b>Vekt:</b>	336 gram
<b>Garanti:</b>	5 års garanti (begrenset)
<b>Godkjenning:</b>	



KM 522831  
EN14604:2005

Produsert iht ISO 9001. Spesifikasjoner kan endres.

1. Temperatur- og fuktighetsbetingelser er for normal drift og lagring. Enheter vil fungere utenfor disse områdene etter behov i spesifikke produktstandarder. Utvidet eksponering for forhold utenfor disse områdene kan redusere produktets levetid. For råd om langvarig operasjon utenfor disse områdene, kontakt Noby AS.

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5, 1153 Oslo  
Telefon: 23 03 14 00 / E-post: salg@noby.no  
Org.nr.: 917 766 540