

Installasjonsmanual

SMB-S003SB Døråpner med summer og blindeskrift

Funksjoner

- 1.SMB-S003SB døråpner med summer og knapp med blindeskrift
- 2.Rød/grønn LED indikasjon
- 3.Rød/grønn LED kan styres av internt eller eksternt modus
- 4.Summer av/på velges på printkortet
- 5.Summer med 70dB/m lydstyrke
- 6.Relékontakt
- 7.Knapp i rustfritt stål
- 8.12/24VDC velges på printkortet
- 9.Innfelt eller utenpåliggende montering
10. Leveres med bakkboks

Spesifikasjoner

	Spenning: 12V DC 24V DC +/- 10 %	Strømforbruk: max. 125mA
	Vannrett: Ip20	Vekt: 0.125 kg
	LED lys: Grønn/rød	Lydnivå: 70dB/m
	Spenning: 30V DC 0.5 A	Temperaturområde: -10 + 55° C
	Modus: 1 relekontakt (NO/NC/COM)	

Tilkoblinger

Terminaler

1	-(GND)	0 V DC
2	GLED	Grønn LED (EXT modus), aktiveres med 0V
3	RLED	Rød LED (EXT modus), aktiveres med 0V
4	+	12-24 V DC
5	NO	Potensialfrie kontakter
6	COM	
7	NC	

BUZZER ON

BUZZER OFF

Innstillinger

12 V DC

Intern modus

24 V DC

Ekstern modus

INT: LED styres av selve åpneknappen
EXT: LED styres av inngangene GLED og RLED

Installasjon

STEG 1

Koble til ønskede kabler i henhold til funksjon som ønskes

STEG 2

Fest produktet med skruer

STEG 3

Sett på det ytre dekselet

STEG 4

Fest dekselet med 2 skruer fra bunn

Kobingskjema

