

Gul manuell døråpner, 2 relé

FP2/YL/DP

Dette er en nødåpner/bryter som benyttes som avstillingsknapp eller nødbryter innenfor industri/produksjon. Enheten har 2 reléutganger. Testes og tilbakestilles enkelt med en nøkkel. Rød LED for indikering.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Driftsspenning:	12/24 VDC
Kontaktstrøm:	10A/250V AC, 5A/30V DC (maks) 3A/250V AC, 2A/30V DC (maks)
Kontaksett/relé:	2
Materiale:	ABS plast / PC
Temperaturområde:	-10°C til 55°C
IP-grad:	IP44, kun for innendørs bruk
Størrelse:	85 x 85 x 55 mm

Distribueres i Norge av:

CQR

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no