

## Innendørs BUS sirene med batteri

### JA-110A

JA-110A BUS innesirene er laget for varsling av alarmer, inn/utgangstid, ringeklokke og varsling av utgangers status på alarmsystemet. Sirenen har en knapp for som er programmerbar. Innebygget funksjon for alarmbekreftelse. Strømforsyning via BUS.



### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	via alarmsentralens BUS 12V (9... 15V)
Strømforbruk i standby	5 mA
Strømforbruk i alarm:	30 mA
Sirene:	Piezo elektrisk, 90 dB/m
Størrelse:	80 x 80 x 30 mm
Klassifisering:	nivå 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø ihht.:	EN 50131-1 II. innendørs, generelt
Temperaturområde:	Fra -10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)