

## BUS mini magnetkontakt - brun

### JA-111MB

Enheten detekterer åpning av dør eller vindu. Kommunikasjon med sentralen går via BUSen. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel og sender melding når magneten fjernes fra sensoren. Enheten bruker en adresse i systemet.



#### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	12 V (9...15 V) - BUS
Strømforbruk i standby:	5 mA
Sikkerhetsgrad:	Grad 2
Temperaturområde:	-10 °C til 40 °C
Størrelse:	55 x 26 x 16 mm 55 x 16 x 16 mm (magnet)

Distribueres i Norge av:



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)