

## Trådløs optisk/varmedetektor

### JA-151ST

JA-151ST trådløs optisk og varmedetektor for detektering av brann i boliger og kommersielle bygninger. Den har følgende oppsett: røyk og varme, røyk eller varme, bare røyk, bare varme. Den har en funksjon for alarmhukkommelse som gjør at LED fortsetter å blinke også etter at alarmtilstanden er over. Har innebygget sirene.



#### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	3x alkaliske batterier AA 1,5 V – ca 3 år
Alarmtemperatur:	60° - 65°
Brannetektering:	optisk og varme
Frekvens:	868,1 MHz Jablotron protokoll
Røyk detektorfølsomhet:	m=0,11/0,13 dB/m ihht EN 54-7
Rekkevidde:	300 meter (fri sikt)
Temperatur:	-10 °C til 65 °C
Størrelse:	126 x 50 mm

Distribueres i Norge av:



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)