

## Trådløs utendørs PIR detektor

### JA-159P

Detektoren er laget for å varsle forstyrrelser på utsiden av bygninger forårsaket av mennesker. Den har en dobbel-sensor fra Optex med med 90° detekteringsvinkel, noe som gjør den bra på beskyttelse av små områder. Detektoren strømforsynes med Lithium-batteri. Detektoren er beskyttet av to sabotasjekontakter.



### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	2x lithium batteri type CR123A (3V/1500mAh)
Batterilevetid:	ca 3 år
Deteksjonsområde:	12 meter / 90°
Signalrekkevidde:	300 meter (fri sikt)
Kommunikasjonsfrekvens:	868MHz, JA-100 protokoll
Temperaturområde:	-20 °C til +60 °C
Monteringshøyde:	0,8 – 1,2 meter

Distribueres i Norge av:



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)