

Trådløs glassbrudd/PIR

JA-180PB

JA-180PB har en PIR detektor, en dobbel glassbruddetektor (9 meter rekkevidde) og en inngang for en magnetkontakt. Kan leses inn mot alarmsentral JA-100. Glassbruddetektoren benytter analyse av lufttrykk variasjoner kombinert med lydkarakteristikken til glass som knuser.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	PIR: CR14505 (AA 3,0V) GB: CR14505
Batterilevetid:	ca 3 år
Deteksjonsvinkel / område:	120° / 12 m (standardobjektiv) GB: 9 meter
Signalrekkevidde:	300 meter (fri sikt)
Kommunikasjonsfrekvens:	868MHz, JA-100 protokoll
Installasjonshøyde:	2 - 2,5 meter over gulv
Størrelse:	110 x 60 x 55 mm (140 gram)
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no