

Trådløs panikknapp

JA-188J

En trådløs bryter/knapp for JA-100 alarmsystemet. Enheten kan benyttes en panikkbryter eller som en styringsenhet for utganger eller områder. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet. Leveres uten batteri.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	LS14250 lithium batteri (3.6V ½ AA / 1.2 Ah)
Batterilevetid (forventet):	ca 3 år (20 aktiveringer / dag)
Signalrekkevidde:	300 meter (fri sikt)
Kommunikasjonsprotokoll:	2-veis Jablotron trådløsprotokoll 868 MHz.
Miljø ihht.:	EN 50131-1 II, innendørs
Vekt:	60 gram
Størrelse:	80 x 80 x 29 mm
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C
Klassifisering:	EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50134-2 Grad 2

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no