

## Timer-relé 12/24 VDC - PCB

### SMR-D003

Ett lite tidsrelé med mulighet for å driftes av 12 eller 24VDC (+/-20%) med 2 reléutganger og egen triggerinnngang. Den kan også fungere som en ren relémodul (uten timer) ved å sette jumper J5 i AV-posisjon.



### Tekniske spesifikasjoner

| Type                   | Data                            |
|------------------------|---------------------------------|
| Strømforsyning:        | 12 – 24 VDC                     |
| Strømforbruk:          | 125 mA                          |
| Tidsstyring relé:      | justerbar fra 0,5 – 60 sekunder |
| Lydstyrke:             | 70 dB                           |
| Montering:             | monteringsklips medfølger       |
| Temperaturområde / IP: | -10°C til 55°C / IP20           |
| Størrelse:             | 55 x 42 x 25 mm                 |
| Vekt:                  | 120 gram                        |

Distribueres i Norge av:

Noby AS  
www.noby.no  
salg@noby.no  
Telefonnr: 23 03 14 00



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)