

## Abax2 - trådløs PIR Pet-detektor

### APD-200 Pet / smådyr 20 kg

PIR for Abax2 systemet. Detektoren har dobbelt pyroelement, digital deteksjonsalgoritme og dynamisk temperaturkompensasjon.

Detektorens linse kan byttes ut for annet deteksjonsområde (CT-CL - gardin), (LR-CL - korridor).



#### Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	CR123A 3V batteri (2 år)
Maks strømforbruk:	12 mA
Målhastighet:	0,3...3 m/s
Anbefalt monteringshøyde:	2,4 meter
Deteksjonsområde:	14 m x 16 m, 83°
Temperaturområde:	-10°C til 55 °C

Distribueres i Norge av:

## Abax2 - trådløs PIR Pet-detektor

Type	Data
Frekvens:	868,0 ÷ 868,6 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde:	opptil 2000 meter (ACU 220) opptil 1600 meter (ACU 280)
Sikkerhetsgrad:	Grad 2
Vekt:	107 gram
Størrelse:	62 x 137 x 42 mm

Distribueres i Norge av:

Noby AS  
www.noby.no  
salg@noby.no  
Telefonnr: 23 03 14 00



## Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



## Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS  
Cecilie Thoresensvei 5  
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00  
E-post: [salg@noby.no](mailto:salg@noby.no)

Hjemmeside: [www.noby.no](http://www.noby.no)